

## GSM Gate Control Pro 1000 PC-ohjelman etäkäyttöoikeuden luominen Versio 8

1. Kytke laite PC:hen USB-kaapelilla
2. Valitse USB, Password 1234
3. Paina Enter tai Connect
4. Valitse Device status alapuolelta Status monitoring
5. Kopioi Device ID numero klikkaamalla rivin oikeassa reunassa olevaa painiketta
6. Valitse Connection alapuolelta Device register
7. Klikkaa Add new painiketta
8. Anna Puomille Nimi (Device name) ja liitä Device ID Device ID kenttään, paina OK
9. Valitse Device settings alapuolelta General, klikkaa Read settings painiketta (nuoli alas)
10. Kirjoita Phone number kenttään puomin puhelinnumero
11. Kirjoita APN kenttään esim. internet (APN on esim. Teliällä internet)
12. Valitse Cloud usage kohtaan Enable (tällöin saat yhteyden laitteeseen milloin tahansa)
13. Lähetä ohjelmoinnit laitteeseen Write painikkeella (nuoli ylös kuvake)
14. Valitse Users välilehti
15. Klikkaa Read painiketta (nuoli alas)
16. Klikkaa Add new painiketta (+)
17. Luo käyttäjä: Name , Phone number, Role (Super admin) Templates 0-24
18. Jos haluat voit antaa käyttäjälle käyttöoikeudet lähdöille OUT1 ja OUT2 (Access to output)
19. Klikkaa OK painiketta, käyttäjän tiedot ilmestyvät yläpuolelle näkyviin
20. Klikkaa Users alapuolelta Remote access painiketta
21. Klikkaa Add new painiketta.
22. Valitse käyttäjä (User) ja luo tälle etäkäyttäjälle salasana (Password) ja paina OK
23. Klikkaa sitten Write users painiketta.
24. Muodosta yhteys Internetin kautta laitteeseen seuraavalla tavalla:  
Valitse Connection alapuolelta Connection type ja siletä Cloud välilehti.  
Valitse puomin nimi (Device kohdasta).  
Kirjoita User name kohtaan Etäkäyttäjän nimi ja Password kohtaan salasana.  
Klikkaa sitten vasemmassa yläreunassa olevaa Connect painiketta  
Voit katkaista etäyhteyden klikkaamalla Disconnect painiketta

## **Kännykkä sovellus käyttäjän lisääminen PC:llä:**

1. Valitse USB Connection
  2. Salasana: 1234
  3. Paina Enter
  4. General välilehti: Read settings
  5. Lisää APN (esim **internet**)
  6. Write settings
  7. Users valikossa siirry kohtaan Mobile Devices
  8. Klikkaa QR Code painiketta
  9. **Avaa kännykän sovellus**
  10. Avaa SETTINGS (ratiaan kuvasta)
  11. Valitse Add New device
  12. Valitse Over the Internet
  13. Lisää Käyttäjän Nimi ja Puhelinnumero
  14. Skannaa QR-koodi
  15. Alimmalla rivillä ilmoita Salasana: 1234
  16. Paina Send painiketta
- Saat viestin kohteen lisäämisen onnistumisesta

## **Kännykkä sovellus käyttäjän lisääminen käyttäjän kännykällä**

1. Avaa kännykän sovellus
  2. Avaa SETTINGS (ratiaan kuvasta)
  3. Valitse Add New device
  4. Valitse Over the Internet
  5. Lisää Käyttäjän Nimi ja Puhelinnumero
  6. Send SMS to the Gate Control, lähetä viesti **Gate Controlin** puhelinnumeroon
  7. Odota paluuviestiä
  8. Täytä paluuviestissä olevat tiedot sovelluksen tyhjiin kenttiin (IP ADRESS, PORT, DECIVE ID (SIM ID), SALASANA: 1234
  9. Paina Send painiketta
- Saat viestin kohteen lisäämisen onnistumisesta